



- Regulace 0,01 % z rozsahu
- Režim konstantního proudu a konstantního napětí
- Malé zvlnění a šum
- Ochrana proti opačné polaritě a přetížení
- 3 1/2 digit - 0,5" LED
- Potenciometr s deseti otáčkami

Režim konstantního napětí (CV)		
Relulace výstupu	Bez zatížení	≤ 0,01% + 3 mV
	Do zátěže	≤ 0,01% + 5 mV (< 10A)
		≤ 0.02% + 5 mV (> 10A)
Zvlnění a šum	≤ 2mVrms 5 Hz až 1 MHz	
Rychlost přechodu na nastavené hodnoty	≤ 100 us (50% zátěže, minimální proud 0,5A)	
Rozsah nastavení výstupu	regulovatelné od 0	
Režim konstatního proudu (CC)		
Relulace výstupu	Bez zatížení	≤ 0,2% + 3 mA
	Do zátěže	≤ 0,2% + 3 mV
Zvlnění	≤ 5mArms (≤20A)	
	≤ 20mArms (≤50V)	
	≤ 100mArms (≤100A)	
Rozsah nastavení výstupu	regulovatelné od 0	
Měřicí přístroj		
Displej	2x 3 1/2 digit, 0,5" LED	
Přesnost	0,5% z měřené hodnoty + 2dig	
Izolační stav		
Kostra - výstupní terminál	100 MOhm nebo více (DC 1000V)	
Kostra - síť	100 MOhm nebo více (DC 1000V)	
Napájení	AC 240 (220) ±10%, 50/60 Hz	
Příslušenství	Uživatelká návod, GTL-105 1x, GTL-104 1x (≤ 10A)	
Rozměry	430 x 178 x 572	

Model	Výkon	Výstupní napětí	Výstupní proud	Váha
GPR-6015HD	900 Watt	0 až 60 V	0 až 15 A	30 kg
GPR-25H30D	750 Watt	0 až 250 V	0 až 3 A	29,5 kg
GPR-60H15D	800 Watt	0 až 600 V	0 až 1,5 A	30,5 kg
GPR-100H05D	500 Watt	0 až 1000 V	0 až 0,5 A	28,5 kg